



REDDOT EQUIPMENT

## Elektryczny wózek podnośnikowy RD ES15

### Charakterystyka ogólna

|                       |      |             |
|-----------------------|------|-------------|
| 1.1. Producent        |      | Reddot      |
| 1.2. Model            | j.m. | <b>ES15</b> |
| 1.3. Rodzaj zasilania |      | Elektryczny |
| 1.4. Typ operatora    |      | Pieszy      |
| 1.5. Udźwig           | kg   | 1500        |
| 1.6. Środek ciężkości | mm   | 600         |
| 1.7. Rozstaw osi      | mm   | 1235        |

### Koła/rolki

|                                        |    |       |
|----------------------------------------|----|-------|
| 2.1. Rodzaj kół (napędowe/załadunkowe) |    | PU/PU |
| 2.2. Rozmiar kół napędowych            | mm | Φ210  |
| 2.3. Rozmiar kół załadunkowych         | mm | Φ80   |
| 2.4. Rozmiar kół samonastawnych        | mm | Φ150  |
| 2.5. Liczba kół                        |    | 4     |

### Wymiary

|                                                    |    |         |
|----------------------------------------------------|----|---------|
| 3.1. Wysokość, maszt złożony                       | mm | 2060    |
| 3.2. Wysokość podnoszenia                          | mm | 3000    |
| 3.3. Wysokość, maszt wysunięty                     | mm | 3460    |
| 3.4. Całkowita długość                             | mm | 1748    |
| 3.5. Całkowita szerokość                           | mm | 800     |
| 3.6. Długość wideł                                 | mm | 1125    |
| 3.7. Zewnętrzna szerokość wideł                    | mm | 560/680 |
| 3.8. Prześwit                                      | mm | 35      |
| 3.9. Szerokość alejki paleta 1000x1200 (szerokość) | mm | 2230    |
| 3.10. Szerokość alejki paleta 800x1200 (długość)   | mm | 2305    |
| 3.11. Promień skrętu                               | mm | 1440    |

### Osiągi

|                                                       |      |                    |
|-------------------------------------------------------|------|--------------------|
| 4.1. Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku)       | km/h | 3.5/4.0            |
| 4.2. Prędkość podnoszenia (z ładunkiem / bez ładunku) | mm/s | 81/130             |
| 4.3. Prędkość opuszczania (z ładunkiem / bez ładunku) | mm/s | 130/80             |
| 4.4. Zdolność pokonywania wzniesień                   | %    | 3/7                |
| 4.5. Hamulec                                          |      | Elektromagnetyczny |

### Napęd

|                                       |    |      |
|---------------------------------------|----|------|
| 5.1. Moc silnika napędowego 60 min    | kW | 0.75 |
| 5.2. Moc silnika podnoszenia przy 15% | kW | 2.2  |

### Inne

|                                |      |         |
|--------------------------------|------|---------|
| 6.1. Rodzaj silnika napędowego |      | DC      |
| 6.4. Parametry baterii         | V/Ah | 2x12/80 |

## DANE DOTYCZĄCE OPCJONALNYCH MASZTÓW:

Wszystkie dane w mm

| Typ masztu | Podnoszenie | Wysokość, maszt złożony | Wolny skok | Wysokość, maszt rozłożony |
|------------|-------------|-------------------------|------------|---------------------------|
| STANDARD   | 1600        | 1530                    | -          | 1980                      |
|            | 2000        | 1530                    | -          | 2460                      |
|            | 2500        | 1810                    | -          | 2960                      |
|            | 3000        | 2060                    | -          | 3460                      |
|            | 3300        | 2210                    | -          | 3760                      |
|            | 3500        | 2250                    | -          | 3960                      |
|            | 3600        | 2300                    | -          | 4060                      |

## WYKRES UDŹWIGU RD ES15

